

COMPROBADOR DE INSTALACIONES VDS (ref.3265)

Fermax ha desarrollado un nuevo **Comprobador de Instalaciones VDS** para que programar y comprobar el funcionamiento de cualquier instalación digital sea un trabajo más rápido, más cómodo y más eficaz. Bastará con conectar este dispositivo a cualquier punto de la instalación para que comience a dar toda la información sobre la misma.

El Comprobador dispone de cuatro menús:

- **El menú placa (PNL)** permite programar los terminales de la instalación y realizar una llamada a los mismos.
- **El menú espía (SPY)** muestra los comandos que circulan por el bus, identificando el terminal desde el que se ha generado la orden y confirmando si ha habido respuesta por parte de la placa de calle o la conserjería. Identifica hasta 12 comandos diferentes (ver cuadro de abajo).
- **El menú de análisis lineal (L)** verifica si hay un terminal en comunicación con la placa de calle. También indica el voltaje en la línea.
- **El menú del monitor (MON)** verifica la existencia de una placa principal en la instalación y si está o no operativa.



El comprobador, de pequeño tamaño, se alimenta de la propia instalación y para hacerlo aún más portable, se pueden incorporar en sus cables unas pinzas tipo cocodrilo. Puede conectarse en cualquier punto de la instalación: placa de calle, teléfono/monitor.

TABLA DE FUNCIONES EN MODO SPY

FUNCIÓN	COM.	DIR.	OBSERVACIONES
Abrepuertas	dor	001 - 199	Ha sido pulsado el botón Ap del teléfono indicado
Llamada a conserje (*)	Con	001 - 199	Se ha realizado llamada a cons. en el teléfono indicado
Función F1	F1	001 - 199	Envío comando F1 desde el teléfono indicado
Función F2	F2	001 - 199	Envío comando F2 desde el teléfono indicado
Llamada desde placa ppal.	CLL	001 - 199	Se ha llamado al teléfono indicado desde placa principal
Llamada desde placa sec.	CLL	001 - 199	Se ha llamado al teléfono indicado desde placa secundaria
CAM placa principal (*)	CAN	001 - 199	Ha sido activada CAM1 desde el teléfono indicado
CAM a placa sec. (*)	CAN	001 - 199	Ha sido activada CAM2 desde el teléfono indicado
Petición programación (*)	PPr	001 - 199	El teléfono indicado ha sido puesto en programación
Programación OK	Pr6	001 - 199	El teléfono indicado ha sido programado correctamente
PANICO ON	Pon	245	Activación modo PANICO
PANICO OFF	PoF	245	Desactivación modo PANICO

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	EAN
3265	COMPROBADOR DE INSTALACIONES VDS	150,00€	8424299032658